

PNOZ mm0.1p

772001




Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, dispositivo base, ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductor seguras.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC;KCC
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Número de entradas digitales:	12
Número de E/S configurables:	8
Número de salidas de tactos de prueba:	4
Número de salidas por semiconductor:	4
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	35.0 W
Módulos de ampliación máx.:	1
Salida por semicond.unipolar,cat. 3, (+):	4
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	250 g
Peso neto:	231 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



773010L

Lite Licence for PNOZmulti Config.



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm



751008

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB

Accesorios opcionales



312992

PSSu A USB-CAB03



312993

PSSu A USB-CAB05




750020

PNOZ s connector (10 pieces)




773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.




773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config




773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service




773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



779230

PNOZ Chip Card Reader



779240

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



779261

PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)