



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1LC
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys Integral Schützunterbrecher
Montageort	Rechte Seite
Betrieb des Zusatzkontakts	Unverzögert
Polkontakt-Zusammensetzung	2 NO + NC für Schützstatus 1 C/O für Steuerknopf in beliebiger Position außer Auto 1 C/O für Ausgelöst 1 C/O für Ausgelöst bei Kurzschluss
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	6 A
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1,5 mm ² Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 2,5 mm ²
Produktgewicht	0,28 kg

Montage

Umweltbedingungen	Standardumgebung
-------------------	------------------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------